

PRZENOŚNY MAGAZYN ENERGII PM-300 PRO 300W 296Wh COMBO



napięcie zasilania DC:	12 V ~ 30 V
wyjście AC:	230 V / 300 W (sinus)
wyjście DC1:	12 V / 5 A
wyjście DC2:	12 V / 5 A
gniazdo zapalniczki:	12 V / 10 A
USB A:	5 V 2,4 A + QC3.0 18 W
USB C:	PD 60 W (5 V~20 V / 3 A)
pojemność (obciążenie 100%):	296 Wh (20 A 14,8 V)
ładowarka indukcyjna:	10 W
maksymalna moc ciągła:	300 W
ładowanie przez USB-C:	tak
zasilacz AC w zestawie:	tak
zabezpieczenia:	przeciążeniowe, zwarciovowe, napięciowe, temperaturowe
chłodzenie:	aktywne
typ akumulatora:	li-ion
zakres temperatury pracy:	0°C ~ 45°C
Wymiary D x S x W:	220 x 160 x 165 [mm]
Waga:	3,4 kg
EAN:	5903699340714

Przenośny magazyn energii z wyjściem 230VAC to wszechstronne i praktyczne urządzenie dla osób, które potrzebują zasilac urządzenia elektryczne w różnych sytuacjach. Niezależnie od tego czy robisz imprezę plenerową, planujesz wakacje na kempingu lub po prostu chwilowo nie masz prądu, możesz naładować nie tylko smartfony i tablety ale także zasilac urządzenia wymagające napięcia 230V AC takie jak laptopy, telewizory, drukarki, kamery, drony, oświetlenie, elektronarzędzia czy też małe urządzenia AGD jak np. lodówki lub blendery. Stosunkowo niewielkie gabaryty i przystępna waga pozwalają łatwo zabrać prąd ze sobą wszędzie tam gdzie go nie ma i cieszyć się dostępem do energii elektrycznej przez długie godziny.

Cechy urządzenia:

- Możliwość zasilania szerokiej gamy urządzeń
- Wygodny transport dzięki kompaktowym rozmiarom oraz lekkiej konstrukcji
- Zapewnia zasilanie w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego
- Akumulator litowy zapewniający stabilną pracę
- Gwarantowana pojemność przy obciążeniu 1C
- Wyjście 230V - pełny sinus
- Wsparcie dla standardu USB PD
- Gniazdo zapalniczki samochodowej 12V
- Funkcjonalny wyświetlacz LCD
- Funkcja auto-wyłączenie w przypadku braku obciążenia
- Możliwość ładowania z sieci, z samochodu oraz z paneli PV
- Ładowarka indukcyjna
- Wbudowana latarka